

# Station d'accueil HP USB-C G5 Essential



## Élargissez le champ des possibles

Cette station d'accueil compacte vous permet de rester productif tout en limitant le désordre sur votre bureau. À l'aide d'un simple câble USB-C<sup>1</sup>, branchez tous vos accessoires, connectez jusqu'à trois écrans haute résolution<sup>2</sup>, bénéficiez d'une connexion Ethernet stable et bien plus encore... le tout en chargeant votre ordinateur portable.<sup>1</sup> Organisez votre bureau et libérez votre esprit grâce à cette station d'accueil HP USB-C G5 Essential.



\*Product imagery may differ from actual product

### Une productivité homogène

Simplifiez-vous la vie avec un câble USB-C<sup>®</sup> unique.<sup>1</sup> Cette station d'accueil Essential alimente et prend en charge 4 ports USB-A pour tous vos accessoires, jusqu'à trois écrans haute résolution<sup>2</sup> et une connexion Ethernet stable, le tout en fournissant une puissance de 65 W.

### Plus de ports, moins de contraintes

Cette station d'accueil Essential est conçue pour s'adapter à votre mode de travail. Elle est compatible avec la plupart des ordinateurs équipés de ports USB-C<sup>®</sup> ou Thunderbolt™<sup>1</sup> et ses nombreux ports peuvent accueillir tous vos accessoires.

### Compact, mais efficace

Récupérez de l'espace sur votre bureau et réduisez l'encombrement avec une station d'accueil compacte de seulement 5 x 5 pouces. Une connexion câblée unique pour simplifier les choses.

# Station d'accueil HP USB-C G5 Essential

---

**Mise à jour du firmware connectée**

Le service informatique peut gérer les mises à jour du firmware en se connectant au PC hôte.<sup>3</sup>

## Station d'accueil HP USB-C G5 Essential



Référence du produit	784Q9AA
Numéro UPC	197029640116
Code JAN	4573595846385
Matériau du produit	Plastique
Port et connecteurs	Avant: 1 USB Type-C® SuperSpeed Vitesse de transfert de 5 Gbit/s (alimentation USB jusqu'à 15 W) Côté: 2 ports USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Gbit/s (charge); 1 prise audio combinée Arrière: 2 ports DisplayPort™ 1.4; 1 port HDMI 2.0; 1 port RJ-45; 2 ports USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert 5 Gbit/s (charge)
Port d'adaptateur secteur	1 x 4,5 mm
Module d'alimentation	120 W <sup>5</sup>
Type de connexion	1 port USB Type-C® à l'avant pour se connecter au système hôte (alimentation USB jusqu'à 65 W)
Sécurité physique	1 emplacement pour dispositif anti-vol Kensington standard
Alimentation du système	Jusqu'à 65 W via USB Type-C® (périphériques hôtes HP et non-HP) <sup>1</sup>
Profils d'alimentation électrique	5 V/5 A; 9 V/5 A; 12 V/5 A; 15 V/5 A; 20 V/5 A; 10 V/5 A
Longueur du câble	1 m
Support d'écran externe	For hosts that support DisplayPort™ 1.4 with Display Stream Compression: 3x FHD @ 60 Hz; 3x QHD @ 60 Hz; 3x 4K UHD @ 60 Hz; For hosts that support DisplayPort™ 1.3/1.4: 3x FHD @ 60 Hz; 3x QHD @ 60 Hz; 2x 4K UHD @ 60 Hz; For hosts that support DisplayPort™ 1.2: 3x FHD @ 60 Hz; 2x QHD @ 60 Hz; 1x 4K UHD @ 60 Hz <sup>2,4</sup>
Type de bouton d'alimentation	Bouton d'alimentation mécanique avec voyant LED pour alimenter ou réactiver le système hôte <sup>1</sup>
Couleur produit	Noir
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10; Windows 11; macOS
Configuration système requise, minimum	USB Type-C®? (alimentation USB, DisplayPort™ Alt mode)
Garantie	Garantie limitée d'un an
Contenu de l'emballage	Station d'accueil HP USB-C G5 Essential; Adaptateur secteur 120 W; Cordon d'alimentation secteur; Fiche d'installation rapide; Carte de garantie
Pays d'origine	Fabriqué en Chine
Dimensions (L x P x H)	122 x 122 x 45 mm
Poids	1.54 lb; 0,7 kg
Fonctionnalités de sécurité physique	1 emplacement pour dispositif anti-vol Kensington standard <sup>6</sup>

# Station d'accueil HP USB-C G5 Essential

## Notes sur la description marketing

<sup>1</sup> Pour la fonctionnalité USB-C® Alt Mode, l'ordinateur hôte doit prendre en charge le protocole DisplayPort™ Alt Mode via son port USB-C® ou Thunderbolt™. La charge et la réplique de ports sont prises en charge sur les ordinateurs portables dotés des spécifications industrielles USB-C® Alt Mode. Le bouton d'alimentation pour allumer le système ou sortir du mode veille fonctionne uniquement sur les ordinateurs portables HP ou compatibles avec HP. La fonctionnalité PXE Boot dépend de la disponibilité du pilote EFI dans le firmware des systèmes hôte. Cette station d'accueil ne prend pas en charge les fonctionnalités Wake-On-LAN et MAC Address Pass Through. Lors des mises à jour du firmware connectées, l'utilisateur final doit patienter jusqu'à la fin du processus de mise à jour du firmware. HP ne fournit pas la fonction Ethernet et les pilotes audio sur les ordinateurs Mac. Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles avec tous les systèmes d'exploitation ou les appareils HP ou non-HP.

<sup>2</sup> Video resolution and support is dependent on the maximum capability of the notebook. Supports 3 x FHD @ 60Hz or 2 x QHD @ 60Hz with DisplayPort™ 1.4 machine. For 3 x QHD @ 60Hz or 3 x 4K @ 60Hz configurations, the machine must support DisplayPort™ 1.4 with DisplayStream Compression. If the machine does not support DisplayStream Compression, then the system must support DisplayPort™ 1.4 with high-res mode enabled in the system.

<sup>3</sup> Votre station d'accueil ne peut pas être utilisée lors de la mise à jour.

## Notes sur les spécifications techniques

<sup>4</sup> The Display Stream Compression (DSC) supported version and color format depends on the graphics capability. DisplayStream Compression (DSC) is disabled when the display is attached to the VGA port or to an external DP2 VGA dongle.

<sup>5</sup> Cannot use any wattage below 120 W. Only 120 W or above. More wattage does not provide more power to the system.

<sup>6</sup> Verrou vendu séparément.

