

## Delock Adaptateur USB 3.0 > Displayport 1.2 (4K)

### Description

Utilisez cet adaptateur USB 3.0 vers Displayport de Delock pour connecter des moniteurs supplémentaires, des écrans LCD ou des projecteurs à partir d'un port USB 3.0 ou USB 2.0 libre de votre PC ou portable. Vous pouvez utiliser jusqu'à 6 adaptateurs sur votre ordinateur et connecter chaque moniteur supplémentaire via un adaptateur. L'adaptateur peut dupliquer et étendre l'affichage et prend en charge une résolution jusqu'à 3840 x 2160. La transmission TV et vidéo s'affiche en qualité Ultra HD (4K).



Spécifications techniques

- Connecteur:  
Entrée: 1 x Micro USB 3.0 type B femelle  
Sortie: 1 x Displayport femelle 20 broches
- Chipset: DisplayLink DL-5500
- Spécification Displayport 1.2
- Transfert des signaux audio
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz (selon le moniteur et votre système)
- Prend en charge la couleur sur 16 Bits et sur 32 Bits
- Jusqu'à 6 adaptateurs par ordinateur utilisable
- RAM intégrée 1 GB (DDR3 RAM)
- Réglage: étendu, miroir, affichage primaire
- Dimensions (LxIxH): env. 76 x 44 x 14 mm
- Consommation: env. 370 mA
- Résolution (selon votre système, votre PC ou portable) par ex:
  - 640 x 480
  - 720 x 480
  - 768 x 576
  - 800 x 480
  - 800 x 600
  - 832 x 642
  - 848 x 480
  - 1024 x 600
  - 1024 x 768
  - 1152 x 864
  - 1152 x 870
  - 1280 x 720
  - 1280 x 768
  - 1280 x 800
  - 1280 x 960
  - 1280 x 1024
  - 1360 x 768
  - 1366 x 768
  - 1368 x 768
  - 1400 x 1050
  - 1440 x 900
  - 1600 x 900
  - 1600 x 1200
  - 1680 x 1050
  - 1920 x 1080
  - 1920 x 1200
  - 2048 x 1080
  - 2048 x 1152
  - 2048 x 1280
  - 2048 x 1536
  - 2560 x 1440
  - 2560 x 1600
  - 3840 x 2160

N° produit 62581



EAN 4043619625819

Pays d'origine China

### Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64
- PC ou portable avec un port USB 3.0 ou USB 2.0 disponible
- En cas d'utilisation de 4K, un moniteur, un PC et une carte graphique appropriés sont nécessaires

### Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB 3.0 DP
- Câble USB 3.0
- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi

### Emballage

- Retail Box

### Image

