

Gigaset COMFORT 550 IP flex

Der neue Maßstab in puncto komfortable Kommunikation für Zuhause und Home Office

Highlights

- o Zeitlos-edles Design
- o 2,2" TFT-Farbdisplay für optimale Lesbarkeit
- o Freisprechfunktion & Headset-Anschluss
- o Zwei Displaytasten für wichtige Funktionen
- o Brillante Audio-Qualität (HDSP™) bei VoIP-Gesprächen
- o Lokaler Anrufschutz
- o Cloudbasierte Services und Gigaset Apps für die Verbindung zu Smartphones (iOS/Android)
- o Flexibel einsetzbar für Festnetz- und Internettelefonie, providerunabhängig
- o Hörgerätekompabil
- o Abnehmbarer Gürtelclip



Mit dem COMFORT 550 IP flex präsentiert Gigaset den neuen Maßstab für die schnurlose Analog- und IP-Telefonie Zuhause und im Home Office. Das zeitlos-edle Design macht sowohl auf dem Schreibtisch als auch im ganzen Haus eine gute Figur.



Anrufe und Telefonkonferenzen in HD-Qualität

Im beruflichen Einsatz überzeugt das Gigaset COMFORT 550 IP flex mit einem professionellen Headset-Anschluss sowie einer integrierten Freisprecheinrichtung in HD-Qualität: So bleiben die Hände frei für gute Gespräche und direkte Mitschriften. Exzellente Sprachqualität ist zudem bei klassischen Telefonaten sichergestellt.

Ein nachhaltiges Design für alle Generationen

Die neue Gigaset Generation bereitet durch hochwertige Materialien und einfache Bedienung nachhaltige Freude. Und das sogar generationsübergreifend: Durch optimale Lesbarkeit des Displays und Hörgeräte-Kompatibilität ist Freude an Kommunikation keine Frage des Alters mehr.

Der Anrufschutz blockt unerwünschte Nummern

Unerwünschte Anrufe sind eine Herausforderung in jeder Lebensphase: Um vor lästigen Werbeanrufen geschützt zu sein, verfügt das COMFORT 550 IP flex über eine lokale, individuelle Sperrliste für bis zu 70 Rufnummern.

Innovative Technologien, Made In Germany

Das Gigaset COMFORT 550 IP flex basiert auf unserer jahrzehntelangen Erfahrung im Bau von hochwertigen Kommunikationslösungen. Stetig weiterentwickelte Technologien wie ECO DECT und Green Office Energy Saving sorgen für exzellente Verbindungen in Kombination mit einem modernen Design. Ein neues Meisterstück, entwickelt und ‚Made In Germany‘.

Technische Spezifikationen

Bestellinformationen	Farbe	black-chrome
----------------------	-------	--------------

Gigaset

Audio	Audio-Qualität	<ul style="list-style-type: none"> • Brillante Audio Qualität (HDSP™) bei VoIP Telefonaten • Erstklassige Klangqualität und Lautstärke, auch im Freisprechmodus
	Codecs	G.722
	Freisprechfunktion	Freisprechmodus am Mobilteil
	Akustikprofile	Zwei Akustikprofile für optimales Hören (hoch/tief)
	Klingeltonausgabe	<ul style="list-style-type: none"> • Am Mobilteil • Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar
	Hörgerätekompatibel	HAC (hearing-aid-compatible)

Tastatur	Tasten-Typ	Ergonomische Tastatur aus qualitativ hochwertigem Material mit spürbarem Tastendruck
	Tastaturbeleuchtung	<ul style="list-style-type: none"> • Beleuchtete Tastatur und Navigationsbereich: bernsteinfarben • Beleuchtete Abheben-/Auflegen-Taste, inkl. Freisprechfunktion • 5-Wege-Navigationstaste
	Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> • Direktwahl aus der Anrufliste möglich • Sichere Bedienung durch große Einzeltasten
	Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Zwei freielegbare Displaytasten für häufig genutzte Funktionen • Belegung der Displaytasten durch langes Drücken der Displaytaste • Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 9) • Flash-Funktion über "0"-Taste • Flash-Zeiten einstellbar • Tastensperre ein/aus über #-Taste • Klingelton ein/aus über *-Taste

Display	Typ	TFT-Farbdisplay
	Größe (Zoll)	2,2"
	Größe (H x B)	44 x 35 mm
	Auflösung	220 x 176 Pixel
	Farben	64 Tsd.
	Beleuchtung	Displaybeleuchtung mit einstellbaren Farbschemas (schwarz oder weiß)
	Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Beste Lesbarkeit • Hoher Kontrast

Funktionen	E-Mail	<ul style="list-style-type: none"> • Anzeige neuer Emails durch blinkende Nachrichtentaste • Anzeige der ersten 560 Zeichen einer Email am Mobilteil • Löschen einer Email am Mobilteil • Unterstützt POP3/POP3S E-Mail-Konten
	SMS	<ul style="list-style-type: none"> • Senden und empfangen von SMS bis zu 612 Zeichen • Speicherung von 30 SMS mit 90 Ziffern • Übernahme einer Telefonnummer aus SMS in das Adressbuch • Senden und empfangen von SMS über Festnetz oder IP (RTP) • Einfache Einrichtung der SMS Funktion, inkl. Registrierung • Einfacher Zugriff auf SMS Services (Info Kanäle) • Senden von SMS an E-Mail-Adresse
	Wecker	Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummerfunktion (Snooze)
	Babyphone	<ul style="list-style-type: none"> • Raumüberwachung (Babyphone) mit einstellbarer Gegensprechfunktion • Weiterleitung an extern, z. B. Handy • Weiterleitung an intern, an zusätzliches Mobilteil
	Direktruf	Direktruf-Funktion ermöglicht das Wählen einer voreingestellten Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
	Kalender	<ul style="list-style-type: none"> • Kalender mit Monatsübersicht und Terminplaner für: • 30 Termine mit Text und separatem Klingelton • Geburtstagserinnerung für jeden Telefonbucheintrag

Telefonie	Gigaset.net Telefonie	<ul style="list-style-type: none"> Weltweit kostenlos telefonieren über Gigaset.net Weltweit kostenlos telefonieren zwischen Gigaset IP-Telefonen
	VoIP	<ul style="list-style-type: none"> Multiline für bis zu: 6 Mobilteile, 6 SIP-Nummern (auch von verschiedenen Anbietern) und 1 Festnetzanschluss (analog) Bis zu 3 parallele Anrufe (1 Festnetzruf + 2 Internetanrufe) SIP-Konten individuell den Mobilteilen zuordnen (speziell Sende- und Empfangsrichtung) Einfache Konfiguration der Internet-Telefonie (VoIP) durch einen Assistenten SIP VoIP-Telefonie Codecs: G.711, G.722, G.726, G.729AB

Signalisierung & Displayanzeigen	Jumbo-Modus	Große Schriftart beim Wählen
	Bildschirmschoner	<ul style="list-style-type: none"> Analoge oder digitale Uhr Gigaset Online Services (Wetter, Nachrichten-Feeds und Horoskop)
	CLIP	Anrufanzeige mit Telefonnummer oder Name (CLIP/CNIP)
	Eingehende Anrufe	<ul style="list-style-type: none"> Anrufanimation im Display Blinkende Hörer-Taste Namensersetzung aus Telefonbuch
	Verpasster Anruf	Display und blinkende Nachrichten-Taste signalisieren verpasste Anrufe und bieten komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste (LED-Blinken ein- / ausschaltbar)
	Ruhezustand	<ul style="list-style-type: none"> Anzeige von Datum und Zeit Anzeige von Feldstärke- und Akkuladeanzeige Funktionen der Displaytasten Anzeige von neuen Nachrichten
	Telefongespräch	Anzeige der Gesprächsdauer
	Gerätenamen	<ul style="list-style-type: none"> Mobilteil-Name editierbar Basisstation-Name editierbar
	Klingeltöne	<ul style="list-style-type: none"> 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo 18 Melodien im Mobilteil Klingeltöne individuell einstellbar für externe, interne und VIP Anrufe
	Hinweistöne	<ul style="list-style-type: none"> Warnton bei Reichweiten-Überschreitung Hinweistöne (z.B. Tastenklick oder Batterie nahezu leer)
	Wartemelodie	Wartemelodie z.B. bei Rückfrage

Anrufschutz	Sperrliste	Anrufschutz für bis zu 70 Rufnummern
	Unterdrückung anonymer Anrufe	Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
	Zeitsteuerung	Tag-/Nacht-Modus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung, ausgenommen VIP-Kontakte

Telefonbuch	Adressbuch	<ul style="list-style-type: none"> Adressbuch für bis zu 200 Einträge Vorname Nachname Telefonnummer (Privat) Telefonnummer (Mobil) Telefonnummer (Büro) VIP-Melodie Geburtstag/Jahrestag
--------------------	-------------------	---

Wahlfunktionen	Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> Bis zu 30 Wähl-Regeln können eingerichtet werden: Rufnummer, Vorwahl, IP oder Festnetz, etc. Anrufvorbereitung (Eingabe der Nummer vor der eigentlichen Wahl Verfahren) mit Korrekturmöglichkeit Unterstützung von Vorwahlziffern (Prefixes)
	Wahlwiederholung	<ul style="list-style-type: none"> Direktwahl aus der Anrufliste möglich Wahlwiederholung der letzten 20 Rufnummern
	Wahlverfahren	<ul style="list-style-type: none"> Mehrfrequenzwahlverfahren (DTMF) Impulswahlverfahren (IWW)

Menü	Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> • Firmware-Update der Basisstation direkt über das Mobilteil (kein PC erforderlich) • Einfache Konfiguration via Webbrowser • Einfache Installation: auspacken, einstecken und telefonieren (Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet) • Intuitive Menüführung für eine einfache Bedienung • Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.) • Einfache Bedienung per farbiger Symbole, Menütexen und Displaytasten
	Darstellung	Übersichtliches Hauptmenü mit sechs Symbolen pro Bildschirm
Reichweite	Im Freien	Bis zu 300 m
	In Gebäuden	Bis zu 50 m
	Reichweitenerhöhung	Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater / Gigaset Repeater HX
Verpasste Anrufe & Anruferlisten	Anruferliste	Anruflisten mit Rufnummer (CLIP/CNIP) und Datum/Zeit für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)
	Direktwahl	Direktwahl aus der Anrufliste
Betrieb mehrerer Mobilteile	Gleichzeitige Anrufe	<ul style="list-style-type: none"> • 2 VoIP- und 1 Festnetz-Gespräch gleichzeitig möglich, sowie ein internes Gespräch und Zugriff auf den Anrufbeantworter • VoIP- oder Festnetz 3-er Konferenz (1 Extern- / 2 Intern-Teilnehmer)
	Anzahl Mobilteile	Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar (Für weitere Informationen: www.gigaset.de/kompatibilität)
	Interne Telefonate	<ul style="list-style-type: none"> • Gebührenfrei intern telefonieren • Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
	Telefonbuchtransfer	Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
	Rufweiterleitung	Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
Stromversorgung	Sprechzeit	Bis zu 17 Stunden
	Stand-by-Zeit	Bis zu 320 Stunden
	Akku	2 x AAA (NiMH)
	Datensicherung	Datum und Uhrzeit bei Stromausfall gesichert
	Netzteil	<ul style="list-style-type: none"> • 230V Steckernetzteil Basisstation • 230V Steckernetzteil Ladeschale
ECO DECT	Reduzierung der Sendeleistung	Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
	Reduzierung des Energieverbrauchs	Bis zu 60% weniger Energieverbrauch durch energiesparendes Netzteil
	Strahlungsfrei	Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
Kompatibilität	Standards	<ul style="list-style-type: none"> • DECT • GAP • DECT-CAT-iq 2.0 (Mobilteil) • DECT-CAT-iq 2.1 (Mobilteil) • SUOTA (Software update over the air)
Konnektivität	LAN-Anschluss	Ethernet RJ45 10/100 Mbps
	Kopfhörer-Anschluss	via Klinkebuchse (3,5 mm)
	Analoger Telefonanschluss	Anschluss einer externen Telefonleitung (a/b)

Netzwerkspezifikation	IP	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4 • VLAN (IEEE 802.1q) • IEEE 802.1Q VLAN-Tagging • IP/Ethernet (IEEE 802.3) • Quality of Service: ToS, Diffserv, DSCP • SMS über Festnetz oder IP (RTP) • DHCP (Option 60, 114, 120), SIP, RTP, STUN, POP3/POP3S
	Provisionierung	<ul style="list-style-type: none"> • Auto-Provisioning • Uhrzeitsynchronisierung mit CLIP-Informationen und NTP (Network Time Protocol) Server • Komfortable Konfiguration für Administrator durch Konfigurationsdatei
	Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> • Provider-Registrierung über SIP-Provider-Auswahlliste (kein PC erforderlich) • Betrieb an Routern mit automatischer Vergabe der IP-Adresse (DHCP)

Service	Online Service	<ul style="list-style-type: none"> • Zugang zum Gigaset Cloud-Service • Anzeige verpasster Anrufe am Smartphone • Anzeige eingehender E-Mails am Mobilteil • Weltweit kostenlos telefonieren zwischen Gigaset GO-Telefonen über Gigaset.net • Kompatibel mit Gigaset Contacts Push App, um Kontakte vom Smartphone ins Mobilteil zu übertragen • Kompatibel mit Gigaset Elements-App zur Anzeige verpasster Anrufe am Smartphone • Kompatibel mit Gigaset Help App für einfachen Zugriff auf Bedienungsanleitungen
----------------	-----------------------	---

Regularien - Spezifikationen	Schutzklasse	IP20 (Mobilteil)
-------------------------------------	---------------------	------------------

Abmessungen & Gewichte	Gerät	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht
	Mobilteil inkl. Akku	161 mm	52 mm	26 mm	115 g
	Basis (IP)	105 mm	132 mm	46 mm	120 g
	Ladeschale	35 mm	64 mm	63 mm	27 g
	Mobilteil inkl. Ladeschale	169 mm	64 mm	63 mm	142 g

Lieferumfang***	1x	Mobilteil
	1x	Basisstation (wandmontagefähig)
	1x	Ladeschale
	2x	Netzteil
	1x	Telefonanschlusskabel
	1x	LAN-Kabel
	2x	AAA-Akku
	1x	Akku-Deckel
	1x	Gürtelclip
	1x	Kurzbedienungsanleitung

Herausgegeben von Gigaset Communications GmbH. Alle Rechte, Liefermöglichkeiten und Änderungen in Technik und Design vorbehalten.
Die in diesem Dokument verwendeten Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. ProDSION-DE-0221

Version 25.01.2022

